



# 數位多功能講桌 SK-128



- ⊕ 教學簡報最佳幫手
- ⊕ 整合統一管理的功能
- ⊕ 簡單方便的操作介面
- ⊕ 安全堅固防盜功能



# 數位多功能講桌 SK-128

## 規格說明



控制面版及大型鍵盤滑鼠抽屜



側抽桌板內AV端子、網路線等隱藏收納槽



液晶螢幕無段式電動調整



防盜鎖及保護蓋+貼心筆槽



有線麥克風收納及DVD出片口

機體部分	機體材質	採用1.2mm~2.0mm鋼板，附安全鎖
	機體尺寸	(W)680x(D)690x(H)1100mm
	操作平台	具有160x607mm平台，便於操作使用
	螢幕面孔	適用範圍475x380mm(一般15~22吋液晶螢幕)具電動無段式調整仰角功能，可任意調整觀看角度(5~70度)
	台板扶手	提供左右扶手功能，讓演講者握扶，尺寸68x68mm
	鍵盤滑鼠架	隱藏式，滑軌抽拉，可容納標準鍵盤及滑鼠
	光碟機座	可將電腦播放DVD、VCD等光碟座外接使用
內建基本功能	麥克風收藏盒	具有兩麥克風及5米麥克風線收藏盒便於收納使用
	輔助台板	右側具抽拉式大型510x440mm輔助台板，承重25公斤，可放置筆記型電腦、資料提示機等；並具收藏連接線功能
	活動輪腳柱	機底具3吋活動輪四只，其中二只具煞車功能、四組具高低定位腳柱
	擴充性	可擴充指紋辨視管理系統、網路防盜及網路管理系統
	麥克風	提供電容式鵝頸麥克風及有線麥克風，附5米連接線
	照明	可擴充鵝頸式白光LED省電照明燈具
	擴大機	採用高功率擴大機，輸出功率80W
操控面板	喇叭	提供30W高功率喇叭二只
	DVD退片孔	具DVD播放機預留退片孔位
	密碼	使用者需事先輸入正確密碼，方可啟動講桌功能
	省電	講桌具省電裝置，50分鐘未使用自動關閉電源
	防盜	可擴充投影機保護功能，當單槍投影機被移動或搬走則會發出警示聲
	網管警報	可擴充網路警報及管理系統
	指紋辨識	可擴充指紋辨視管理系統，使用者可以指紋啟動本機電腦
連接埠	面板材質	薄膜式觸控感應面板
	電源控制	控制電源、照明燈、鵝頸麥克風、投影機開關，電動銀幕升、降、停
	影音同步選擇	影音來源各個獨立選擇(DVD、電腦、NB、提示機輸入)預覽、播放
	音量調整	總音量調整，麥克風音量調整
	DVD播放	DVD控制(退出、前進、後退、停止、播放))
	連動功能	可連動電動銀幕及投影機之啟動與關閉
	選擇輸出	預覽與播放可選擇不同的訊號來源
輔助連台線端子	同步輸出	訊號可同步輸出至液晶螢幕及單槍投影機
	輸入	通用序列埠(USB)-提供老師直接USB讀取檔案
		影像聲音(RCA)-提供外接錄放影機或攝影機使用
		電腦影像(VGA)-可供提示機或筆記型電腦使用
	輸出	聲音輸入3.5mm-提供筆記型電腦聲霸卡音量輸入
		110V交流電源插座-提供提示機或筆記型電腦使用
		網路(RJ45)-提供筆記型電腦使用
櫃體內	網路(RJ45)-內建網路分享器具一進四出功能	
	輸入	有線麥克風-可插入有線麥克風
		110V交流電源插座-將外部電源輸入之位置，附五米電源線
	輸出	電腦影像(VGA)-提供信號給投影機
聲音-提供訊號給外接的喇叭		

\* 本型錄圖片僅供參考，顏色以實機為準；液晶螢幕、電腦及鍵盤滑鼠等為選購品。